

E560/E560A/E560HX

Le confort à portée de main



E560



E560A

Plus Produits



Affichage grands caractères
et écran colorisé



Mains-libres son HDSP™ extra-fort
Compatible aides auditives



Larges touches



4 touches d'accès direct



Touche latérale de réglage du volume



Indicateur visuel des appels (LED)



Touche SOS

Points forts Gigaset



Conçu et fabriqué
en Allemagne



Faible taux de retour SAV
Réparation en France



Packaging optimisé
Modes ECO-DECT



Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d'écho

E560/E560A/E560HX

Fonctionnalités communes

Afficheur du combiné

- Écran colorisé rétro-éclairé, TFT 1,8" 5 lignes
- Résolution (128 x 160 pixels)
- Contraste optimal
- Grands caractères
- Date/heure (par défaut)
- État de charge de la batterie
- Niveau de réception
- Affichage des appels en absence et des messages du répondeur (E560A)

Affichage en veille

- Date/heure
- État de charge batterie
- Niveau de réception ou le Mode ECO
- Affichage des appels en absence et des messages du répondeur (E560A)
- Touches raccourcis

Affichage en communication :

- Durée de communication

Clavier du combiné :

- Clavier rétro-éclairé
- Clavier précis avec grandes touches
- 4 touches d'accès direct
- Touche SOS Appel d'urgence
- Appels d'urgence possible depuis le combiné
- Touche Message
- Verrouillage du clavier avec la touche « # » (appui long)
- Touche « R »
- Touche de navigation (4 directions) :
 - Interphonie
 - Mute
 - Répertoire
- Touche volume sur le côté

Acoustique du combiné

- HDSP (High Definition Sound Performance™)
- Volume du combiné ajustable avec niveau très élevé
- Mode Mains-libres avec son très haute qualité
- Compatible prothèses auditives
- Touche directe « Mute » sur la touche de navigation droite

Configuration multi-combinés (jusqu'à 4)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Sélection d'une sonnerie pour les appels internes
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrant

Répertoire

- Capacité jusqu'à 150 contacts

Numérotation

- Pré-numérotation avec correction possible
- Affichage du nom lors d'appels sortants
- Grande police de numérotation pour une meilleure lisibilité
- Couleur de fond d'écran modifiable pour chaque contact
- Accès direct à la liste de numérotation via la touche « Décrocher » (10 derniers numéros composés)
- Fonction appel direct (numérotation d'un numéro prédéfini via une simple touche)

Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du Nom, du Numéro⁽¹⁾
- Clignotement de la touche Appel et de la LED
- Mélodies combiné : 19
- Mélodies base répondeur : 6
- Mélodies sur le combiné et la base répondeur
- Volume des sonneries réglable sur 5 niveaux, modes crescendo et On/Off.
- Différenciation des sonneries appels internes et externes
- Suppression des sonneries des appels masqués

Journal des appels

- Appels manqués signalés sur le combiné :
 - Liste des 10 derniers numéros composés
 - Liste des 20 derniers appels manqués

Divers

- Réveil avec fonction « Répéter », choix de la mélodie
- Easy to use : simple d'utilisation
- Mise à jour automatique de l'heure via la ligne téléphonique
- Date et Heure protégées contre les coupures de courant
- Montage mural possible
- Gestion interne du nom des combinés
- Compatible avec le Gigaset Repeater 2.0⁽²⁾
- Compatible avec le clip mains-libres Gigaset L410

Répondeur (E560A)

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 25 minutes
- Affichage du nombre de message sur la base
- Écoute des messages via la base enregistreuse
- Touche SOS
- Message prédéfini ou personnalisé jusqu'à 170 s
- Notification de nouveaux messages sur le combiné et la base
- Utilisation aisée depuis le combiné et la base
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Sélection du temps de basculement vers la messagerie : auto, immédiat, après 10, 18 ou 30 s
- Interception pendant l'enregistrement d'un message
- Sauvegarde des messages en cas de coupure de courant
- Haut-parleur haute qualité
- Temps d'enregistrement ajustable : 1, 2, 3 minutes ou illimité

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x p) / Poids : 168 mm x 55 mm x 30,5 mm / 134 g
- Autonomie en veille / en communication : 300 h max / 14 h max
- Portée⁽²⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : 2 x AAA NiMH 400 mAh

Base

- Dimensions (L x l x p) / Poids :
- Base E560 : 44 mm x 90 mm x 120 mm / 88 g
- Base E560A : 45 mm x 165 mm x 122 mm / 254 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

Chargeur

- Dimensions (L x l x p) / Poids : 35 mm x 68,6 mm x 74,4 mm / 40 g
- Montage mural possible

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT :
 - Mode « Portée Maximum » : lorsque le mode est désactivé*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
 - Mode « Sans émission »⁽³⁾ : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille* (quand la fonction est activée).

Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public / Box ADSL / PaBX
- **Standards** : DECT, GAP
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

| Réf. | Couleur | Gencod |
|--------|---------|---------------|
| E560 | Silver | 4250366848648 |
| E560A | Silver | 4250366848662 |
| E560HX | Silver | 4250366848686 |

⁽¹⁾ Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

⁽²⁾ Hors fonction « Distance Maximum » (Mode ECO)

⁽³⁾ Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le Mode « sans émission » (ECO plus)

* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement