

L'assistance en ligne
<http://assistance.orange.fr>

L'assistance téléphonique
Service clients Orange haut débit : **3900**

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

Service clients Orange mobile : **3970**

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

QIG : 253689165



Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris
Agence Bornéo - 10044 - avril 2016

Modem ADSL 2704

Guide d'installation



Bienvenue

Ce guide
vous accompagne
dans l'installation
de votre **modem DSL**.

Sommaire

Contenu du pack	2
Préparer le modem	3
Connecter le modem	9
Informations	15

Contenu du pack



① Modem ADSL

Votre point d'accès à l'Internet.

② Filtre ADSL

Il se branche sur la prise téléphonique classique.

③ Câble ADSL

Il raccorde le modem ADSL au filtre ADSL ou à une prise téléphonique de type RJ45.

2

④ Bloc d'alimentation

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni dans le pack.

⑤ Guide d'installation

Suivez les étapes décrites dans ce guide.

⑥ Câble Ethernet

Il relie votre modem ADSL à votre ordinateur.

Préparer le modem ADSL




3

1 Raccordez le bloc d'alimentation au modem puis à une prise électrique.



2 Raccordez une extrémité du câble ADSL au filtre ADSL, puis branchez-le sur votre prise téléphonique.

Raccordez l'autre extrémité à la prise « ADSL » du modem.



6

Si vous disposez d'une prise téléphonique « RJ45 », raccordez directement le câble à la prise téléphonique murale.


7

3 Appuyez sur le bouton « Marche Arrêt ».



A cette étape le voyant  est allumé vert fixe. Si ce voyant clignote toujours après 5 minutes, c'est que votre ligne ADSL n'est pas encore opérationnelle, veuillez patienter jusqu'à ce que le voyant devienne fixe avant de continuer l'installation.

Connecter le modem



4 Choisissez votre mode de connexion.

Connexion par câble

Raccordez une extrémité du câble jaune à l'une des prises jaunes du modem, puis l'autre extrémité à la prise Ethernet de votre ordinateur.

Connexion Wi-Fi


Windows 7, 8 et 10

Dans le gestionnaire de réseaux, sélectionnez le nom du modem puis appuyez sur le bouton WPS du modem. La connexion s'effectuera automatiquement, suivez les instructions affichées par Windows.

Mac OS

Sélectionnez le nom du modem puis entrez mot de passe. Ces informations sont disponibles sur l'étiquette située sous le modem.

5 Ouvrez votre navigateur internet.
Saisissez « http://192.168.1.1 »
dans la barre d'adresse,
puis validez.



6 Renseignez votre identifiant et
mot de passe de connexion
Internet.


Ces informations sont disponibles sur votre
courrier de confirmation d'abonnement.



7 Vérifiez que le voyant « @ » est allumé en vert.
Vous êtes connecté à l'Internet.



Informations



Voyants lumineux

Voyant (DEL)	Statut	Signification
 Alimentation	Eteint Vert Rouge	<ul style="list-style-type: none">• Absence d'alimentation• Présence alimentation• Routeur en mode secours
 ADSL	Vert fixe Vert clignotant	<ul style="list-style-type: none">• ADSL mode normal• ADSL synchronisation en progression ou non actif
 Internet	Eteint Vert fixe Vert clignotant Rouge	<ul style="list-style-type: none">• Absence alimentation ou le compte Internet doit être configuré ou mode passerelle fixe• Le compte Internet est configuré• Trafic (Émission/Réception)• Compte Internet invalide ou non autorisé
 WLAN	Eteint Vert fixe Vert clignotant	<ul style="list-style-type: none">• Réseau sans fil désactivé• Réseau sans fil activé• Trafic Wi-Fi (Émission-Réception)
 LAN x (1 à 4)	Eteint Vert fixe Vert clignotant	<ul style="list-style-type: none">• Aucune connectivité détectée sur le port Ethernet• Une connectivité est établie avec un équipement, tel que ordinateur• Trafic de l'ordinateur (Émission-Réception)
 WPS	Eteint Vert fixe Vert clignotant	<ul style="list-style-type: none">• Protection Wi-Fi désactivée• Protection Wi-Fi activée• Trafic Protection Wi-Fi (Émission-Réception)
 USB	Eteint Vert fixe Vert clignotant	<ul style="list-style-type: none">• Aucune connexion USB• Connexion USB disponible• Connexion USB en progression

Environnement

Contribuer au développement durable avec Orange

La préservation de l'environnement nous concerne tous. Orange vous invite à découvrir les bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental de vos équipements.

Préserver

- Limiter la consommation d'énergie en éteignant ou débranchant vos équipements en cas d'absence prolongée.
- Adopter la facture électronique pour chacun de vos contrats.

Recycler

- Rapporter en boutique Orange vos anciens équipements pour qu'ils soient recyclés.
- Déposer vos piles et batteries usagées dans des collecteurs prévus à cet effet.
- Trier vos emballages en respectant les consignes locales disponibles sur www.consignesdetri.fr

Pour retrouver nos conseils, rendez-vous sur le site bienvivreledigital.orange.fr. Vous y retrouverez également nos engagements environnementaux et notre politique environnementale portés par la certification Iso 14001.