


Guide de l'utilisateur Orange Hapi 50



Premières manipulations	03
Insérer ma carte SIM et la batterie	03
Charger le mobile	03
Comment bien démarrer	04
Allumer mon mobile	04
Changer la date et l'heure	05
Activer le mode discret	07
Personnaliser ma sonnerie	08
Créer un contact	10
Importer les contacts de la carte SIM	11
Passer un appel	13
Appeler la messagerie vocale	14
Écrire/envoyer un SMS	15
Activer le Bluetooth	16
Touches de navigation	17
Notes	18


Insérer ma carte SIM et la batterie

- 1 Si le mobile est allumé, maintenez la touche rouge  enfoncée pour le mettre hors tension.
- 2 Déclipez le capot arrière du produit.
- 3 Retirez la batterie et insérez la carte SIM avec l'encoche en haut à gauche.



Charger le mobile

Branchez la fiche micro-USB sur le connecteur du téléphone situé sur le côté de l'appareil et branchez l'autre extrémité sur la prise du chargeur. Branchez le chargeur sur une prise de courant alternatif standard.



Comment bien démarrer

Allumer mon mobile

- 1 Maintenez la touche  enfoncée.
- 2 Si vous allumez le téléphone pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour le configurer.




Pour éteindre le téléphone, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.


Changer la date et l'heure



Appuyez sur la touche centrale.



Dans le menu, allez sur **Paramètres**.



Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.


Activer le mode silencieux



Cliquez sur **Date et heure**.




Réglez les paramètres à votre convenance.



Allez sur **Définir heure/date**.



Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche #.




Le mode silencieux est activé lorsqu'un message vous indique sur l'écran : **Mode silencieux activé**.


Personnaliser la sonnerie




Appuyez sur la touche centrale.



Dans le menu, allez sur **Profil**.



Sur le profil général, appuyez sur la touche **options** en haut à gauche du clavier.



Puis sélectionnez **Personnaliser** en naviguant avec le curseur central du clavier.



Choisissez une sonnerie parmi les choix disponibles ou sélectionnez le dernier élément du menu pour parcourir le contenu de votre téléphone.




Descendez jusqu'à l'élément **Appel entrant**.


Créer un contact




Appuyez sur la touche centrale.



Dans le menu, allez sur **Contacts**.



Sélectionnez **Dans le téléphone**.



Remplissez ces champs.




Appuyez sur la touche options en haut à gauche du clavier, puis sélectionnez **Enregistrer**.


Importer un contact de la carte SIM




Appuyez sur la touche centrale.



Dans le menu, allez sur **Contacts**.




Sélectionnez le contact que vous voulez importer




Puis appuyez sur la touche en haut à gauche du clavier et sélectionnez **Copier**.

Passer un appel




Puis **Dans le téléphone**.



Le contact est copié sur le téléphone.



Depuis l'écran d'accueil,



composez votre numéro.



Puis lancez l'appel en appuyant sur la touche verte.

Appeler la messagerie vocale



Depuis l'écran d'accueil,




appuyez longuement sur la touche 1.


Écrire/envoyer un SMS




Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche en haut à gauche du clavier.



Sélectionnez écrire un message en haut de l'écran.



Appuyez sur la touche **Options** en haut à gauche du clavier, puis sélectionnez **Envoyer**.




L'envoi est confirmé par l'affichage du message **Envoi en cours**.

Activer le Bluetooth



Appuyez sur la touche centrale.



Dans le menu, allez sur **Bluetooth**.




Sur le champ Activation, appuyez de nouveau avec la touche centrale du curseur pour activer la fonctionnalité.

Touches de navigation




Depuis l'écran d'accueil, effectuez un appui long sur la touche du curseur central du clavier que vous voulez programmer.



Dans la liste présentée, choisissez la fonction que vous voulez associer à la touche sélectionnée.



Cliquez sur Oui.



Cliquez sur **Ok**. La touche est désormais configurée.

