



M55 HD

Manuel Utilisateur



à propos du téléphone

| | |
|---|----|
| présentation du téléphone | 3 |
| icônes et fonctions | 4 |
| mettre en marche ou éteindre le combiné | 6 |
| associer le téléphone (combiné) | 7 |
| association automatique | 7 |
| passer un appel | 8 |
| terminer un appel | 9 |
| répondre à un appel | 9 |
| couper la sonnerie | 10 |
| répondre automatiquement à un appel | 10 |
| mains libres automatique | 11 |
| liste des appels | 12 |
| rappel du dernier numéro | 15 |
| contacts | 16 |
| saisie de texte | 19 |
| raccourcis | 20 |
| pendant l'appel | 22 |
| passer d'un appel à l'autre | 24 |
| passer un appel conférence à trois | 24 |
| transférer un appel | 24 |
| activer le verrouillage des touches | 24 |
| services Orange | 25 |

autres fonctionnalités et réglages

| | |
|--|----|
| régler une alarme | 26 |
| renvoi d'appel | 28 |
| réglages audio | 29 |
| définir la langue | 31 |
| définir le pays | 31 |
| date et heure | 32 |
| fonctionnalités d'affichage | 34 |
| renommer le téléphone | 35 |
| régler l'interception | 36 |
| annuler l'association du téléphone (combiné) | 36 |
| changer le code PIN | 37 |
| rétablir les réglages par défaut | 38 |
| afficher le firmware | 39 |

présentation du téléphone



icônes et fonctions

menu principal



contacts



liste des appels



appels manqués



boîte vocale



nouveaux messages vocaux




services sélectionnés



services actifs



audio



réglages



mise à jour firmware disponible

état



puissance du signal



aucune réception



niveau de charge de la batterie



mélodie



alarme



verrouillage des touches



événements actuels



répétition d'alarme

icônes et fonctions

téléphonie



Appel actif



Fin de l'appel



Appel entrant



Appel rejeté



Mise en attente



Appel vocal qualité HD



Appel conférence



Appel interne



Micro activé



Micro désactivé



Haut-parleur intégré

liste des appels



Appel sortant



Appel entrant



Appel manqué ou rejeté

notifications



Avertissement



Information



Question



Mise à jour firmware



Batterie déchargée



Batterie en charge

mettre en marche ou éteindre le combiné

Vous pouvez éteindre le combiné, les appels entrants ne sont alors pas enregistrés dans la liste des appels.



Éteindre le combiné

- 1 En mode inactif ou dans menu principal, appuyez sur la touche Rouge pendant deux secondes.
- 2 Confirmez en répondant «Oui» à la question qui suit.



Mise en marche du combiné

Lorsque le téléphone est éteint, appuyez sur la touche Rouge pendant deux secondes pour le mettre en marche.


associer le téléphone (combiné)

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Téléphone» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Association» et appuyez sur .
- 4 Suivez les instructions affichées sur l'écran. Appuyez sur «Accepter» pour passer à l'étape suivante, ou sur «Rejeter» pour annuler l'association.

OU

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Assistant» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Association» et appuyez sur .
- 4 Suivez les instructions affichées sur l'écran. Appuyez sur «Accepter» pour passer à l'étape suivante, ou sur «Rejeter» pour annuler l'association.

association automatique

En mode inactif, appuyez sur  pendant au moins 3 secondes pour démarrer l'association automatique.



Ce combiné est compatible uniquement avec Orange Livebox Play et Orange Livebox Pro V3.

passer un appel

passer un appel externe

Utilisez le clavier numérique pour composer le numéro souhaité ou sélectionnez une entrée dans la Liste des appels, la Liste des rappels ou les Contacts, puis appuyez sur la **touche Verte**.

Lorsque vous composez le numéro, appuyez longuement sur la touche «**0**» pour insérer un «**+**».


Appuyez sur la touche Effacer pour supprimer le dernier chiffre entré. Appuyez longuement sur la touche Effacer pour supprimer le numéro entier.

passer un appel interne

Si plusieurs téléphones sont associés à la base, vous pouvez passer des appels internes.

- 1 En mode inactif, appuyez sur la touche Gauche pour accéder à la liste des contacts internes.
- 2 Appuyez sur les touches de Navigation pour sélectionner le téléphone souhaité.
- 3 Appuyez sur la touche Verte. Si deux téléphones seulement sont associés à la base, la touche Gauche activera automatiquement l'autre téléphone.

OU

- 1 Allez dans «Contacts».
- 2 Sélectionnez «Interne» et appuyez sur  .
- 3 Appuyez sur les touches de Navigation pour sélectionner le téléphone souhaité.
- 4 Appuyez sur la **touche Verte**.

terminer un appel

Appuyez sur la **touche Rouge** ou placez le téléphone sur son socle de chargement.

répondre à un appel

répondre à un appel lorsque le téléphone n'est pas sur son socle de chargement

- Appuyez sur la **touche Verte**.

répondre à un appel lorsque le téléphone est sur son socle de chargement

- Lorsque l'option «Décrochage auto» est activée, il suffit de retirer le téléphone de son socle pour décrocher.
- Sinon, vous devez retirer le téléphone de son socle et appuyer sur la **touche Verte**.

couper la sonnerie

En mode inactif, appuyez sur la **touche** «*» pendant deux secondes pour désactiver la sonnerie du téléphone (ou l'activer). L'icône <sonnerie désactivée> correspondante s'affiche. Vous pouvez toutefois répondre à l'appel.

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche Gauche ou la touche Rouge pour couper la sonnerie.

répondre automatiquement à un appel

Votre téléphone permet de répondre automatiquement à un appel entrant. Il suffit de le retirer de son socle de chargement pour décrocher.

1 Allez dans «Réglages».

OU

1 Appuyez sur la touche de navigation Haut pour sélectionner «Paramètres» et appuyez sur .




2 Sélectionnez «Téléphone» et appuyez sur .

3 Sélectionnez «Décrochage auto» et appuyez sur .

4 Appuyez sur pour sélectionner «Activé» ou «Désactivé», puis appuyez sur «Enregistrer».

mains libres automatique



Lorsque la fonction mains libres automatique est «Activée», le haut-parleur se déclenche immédiatement.

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Téléphone» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez «Mains libres auto» et appuyez sur  .
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner «Activé» ou «Désactivé», puis appuyez sur «Enregistrer».



liste des appels

Tous les appels entrants et sortants sont répertoriés dans la Liste des appels.

appel à partir de la liste des appels

- 1 Allez dans le menu principal et sélectionnez «Liste des appels» ou appuyez sur la touche de navigation Bas pour accéder directement à la Liste des appels et appuyez sur  .
- 2 Utilisez les touches de Navigation pour sélectionner l'entrée souhaitée.
- 3 Appuyez sur la **touche Verte** ou sélectionnez «Options» > «Appel» et appuyez sur  .
Le numéro sélectionné est composé.

consulter une entrée de la liste des appels




- 1 Appuyez sur la touche de navigation Bas pour ouvrir la Liste des appels et appuyez sur  .
- 2 Utilisez les touches de Navigation pour sélectionner l'entrée souhaitée.
- 3 Sélectionnez «Options» > «Afficher» les détails» et appuyez sur  . Le numéro et l'heure d'appel de l'entrée sélectionnée s'affiche.

OU



- 3 Appuyez sur  pour afficher directement les détails de l'entrée sélectionnée.

liste des appels

ajouter un numéro de la liste des appels à la liste de contacts



- 1 Appuyez sur la touche de navigation Bas pour ouvrir la Liste des appels et appuyez sur  .
- 2 Utilisez les touches de Navigation pour sélectionner l'entrée souhaitée.
- 3 Sélectionnez «Options» > «Ajouter un contact» et appuyez sur  .
- 4 À l'aide des touches de navigation, indiquez le Prénom, le Nom et les numéros de téléphone (Domicile, Mobile, Travail) et appuyez sur  ou sur la touche «Enregistrer» pour valider l'entrée.

supprimer une entrée de la liste des appels

- 1 Appuyez sur la touche de navigation Bas pour ouvrir la Liste des appels et appuyez sur  .
- 2 Utilisez les touches de Navigation pour sélectionner l'entrée souhaitée.
- 3 Sélectionnez «Options» > «Effacer entrée» et appuyez sur  .
- 4 L'écran affiche «Supprimer ?» Confirmez en appuyant sur «Oui».

liste des appels

supprimer intégralement la liste des appels

- 1 Appuyez sur la touche de navigation Bas pour ouvrir la Liste des appels et appuyez sur  .
- 2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner la liste souhaitée (Tous les appels, Appels manqués, Appels reçus).
- 3 Sélectionnez «Options» > «Tout effacer» et appuyez sur  .
- 4 L'écran affiche «Tout effacer ?» Confirmez en appuyant sur «Oui». «Aucune entrée» s'affiche brièvement sur l'écran pour confirmer la suppression.



Si vous supprimez tous les «Appels manqués» ou tous les «Appels reçus», ces entrées sont également effacées de la liste «Tous les appels».

Si vous supprimez la liste «Tous les appels», toutes les entrées sont effacées de toutes les listes.

rappel du dernier numéro

Outre la Liste des appels, votre téléphone contient une liste des derniers numéros composés.

- 1 Appuyez sur la **touche Verte**. La liste de tous les appels s'affiche.
- 2 Utilisez les touches de Navigation pour sélectionner l'entrée souhaitée.
- 3 Appuyez sur la **touche Verte**.


Lorsque la liste «Tous les appels» est affichée, la touche «Options» donne accès aux mêmes options que les autres listes, comme décrit précédemment dans la section «Liste des appels» : Appeler / Ajouter un contact / Afficher les détails / Effacer entrée / Tout effacer

contacts

appel à partir des contacts

- 1 Appuyez sur la touche Droite pour accéder aux Contacts ou utilisez les touches de navigation pour parcourir le menu principal et ouvrir les «Contacts».
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner l'entrée souhaitée ou appuyez sur la première lettre du contact sur le clavier pour y accéder directement.
- 3 Appuyez sur la **touche Verte** ou sélectionnez «Options» > «Appeler». Le numéro sélectionné est composé.

afficher les détails d'un contact



- 1 Allez dans «Contacts».
- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 Sélectionnez «Options» > «Voir les détails» et appuyez sur . Le nom et le numéro de l'entrée sélectionnée s'affichent.

OU




- 3 Appuyez sur  pour afficher directement les détails de l'entrée sélectionnée.

contacts

modifier les détails d'un contact


- 1 Allez dans «Contacts».
- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 Sélectionnez «Options» > «Modifier le contact» et appuyez sur .
- 4 Modifiez le Nom, le Numéro (Domicile / Mobile / Travail) et sélectionnez une Sonnerie, puis appuyez sur .

créer un nouveau contact


- 1 Allez dans «Contacts».
- 2 Sélectionnez «Options» > «Ajouter un contact» et appuyez sur .
- 3 Saisissez le Prénom et le Nom souhaités. Utilisez les touches de navigation pour passer aux autres options de saisie.
- 4 Saisissez le(s) numéro(s) de téléphone (Domicile / Mobile / Travail) souhaité(s). Pendant la saisie, appuyez sur «Options» puis utilisez les touches de navigation pour sélectionner Insérer «R» ou Insérer «P» et appuyez sur . P (Pause) ou R (Rappel) sera ajouté après le numéro.
- 5 Sélectionnez la Sonnerie souhaitée et appuyez sur .

contacts

supprimer un contact

- 1 Allez dans «Contacts».
- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 Sélectionnez «Options» > «Supprimer le contact» et appuyez sur  .
- 4 L'écran affiche «Supprimer ?» Confirmez en appuyant sur «Oui».

supprimer tous les contacts

- 1 Allez dans «Contacts».
- 2 Sélectionnez «Options» > «Supprimer les contacts» et appuyez sur  .
- 3 L'écran affiche «Voulez-vous supprimer tous les contacts ?». Confirmez en appuyant sur «Oui».

nombre de contacts

- 1 Allez dans «Contacts».
- 2 Sélectionnez «Options» > «Nombre de contacts» et appuyez sur  . Le téléphone affiche «Nombre de contacts utilisés / Nombre total disponible».

saisie de texte

Vous pouvez utiliser le clavier numérique pour saisir des lettres ou des chiffres. Les caractères s'affichent en bas. Appuyez plusieurs fois sur la touche numérique correspondante pour sélectionner un caractère.

- Appuyez sur la touche Gauche pour supprimer des chiffres ou des lettres.
- Appuyez sur la touche «*» pour basculer entre les modes Majuscules, Minuscules et Numérique.
- La touche «1» du clavier numérique permet d'insérer un espace.
- Un appui prolongé sur la touche «0» du clavier numérique insère un «+» pour le premier numéro de téléphone.





tableau des touches

| | Minuscules | Majuscules |
|----------|--------------------|-------------|
| Touche 0 | .,?0!:; ' ;_ #@\&§ | |
| Touche 1 | 1£\$€¥*/+-()<=>% | |
| Touche 2 | abc2àáâãäåç | ABC2ÀÁÂÃÄÅÇ |
| Touche 3 | def3éèêëëę | DEF3ÉÈÊËËĘ |
| Touche 4 | ghi4 ï î í | GHI4 Ì Í Î |
| Touche 5 | jkl5ł | JKL5Ł |
| Touche 6 | mno6ñńóô | MNO6ŃŃÓÔ |
| Touche 7 | pqrs7ś | PQRS7Ś |
| Touche 8 | tuv8ùúûü | TUV8ÙÚÛÜ |
| Touche 9 | wxyz9ÿźż | WXYZ9YŹŻ |
| Touche * | | |
| Touche # | | |

raccourcis

configurer les raccourcis

Vous pouvez définir une touche numérique pour la numérotation abrégée.




- 1 Allez dans «Service».
- 2 Sélectionnez «Numéros abrégés» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez l'un des chiffres disponibles (entre 2 et 9, 1 étant réservé pour la boîte vocale) et appuyez sur  ou sur la touche «Options» pour afficher le menu «Attribuer un numéro».
- 4 Sélectionnez «Entrée manuelle» si vous souhaitez ajouter un numéro de téléphone qui n'est pas dans les contacts et appuyez sur . Saisissez le numéro de téléphone et validez en appuyant sur «Enregistrer».
- 5 Sinon, sélectionnez l'une des entrées de la liste des contacts affichée et appuyez sur .

utiliser les raccourcis

En mode inactif, appuyez sur la touche attribuée pendant deux secondes pour composer le numéro abrégé.

raccourcis

supprimer un raccourci

- 1 Allez dans «Service».
- 2 Sélectionnez «Numéros abrégés» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez le raccourci que vous souhaitez supprimer et appuyez sur  ou sur la touche «Options».
- 4 Sélectionnez «Supprimer» et appuyez sur  .
- 5 Appuyez sur «Oui» pour confirmer que vous souhaitez supprimer cette entrée.

pendant l'appel

régler le volume

Vous pouvez ajuster le niveau sonore à l'aide des touches de navigation. Un graphique en barres s'affiche pour indiquer le niveau.

utiliser le haut-parleur

Pendant un appel, appuyez sur la touche «Haut-parleur». Le logo «Haut-parleur» s'affiche. Appuyez sur la touche «Désactivé» pour quitter le mode haut-parleur.

mettre un appel en attente

Lorsque vous êtes en conversation et qu'un deuxième appel arrive, vous pouvez appuyer sur la touche Droite et sélectionner «Options» > «Accepter» pour mettre en attente le premier appel.

Lorsque vous êtes en conversation et qu'un autre appel est en attente, appuyez longuement sur la **touche Rouge** pour arrêter les deux appels.

Appuyez longuement sur la **touche “*”** pour couper le micro.

rejeter un appel en attente

Lorsque vous êtes en conversation et qu'un deuxième appel arrive, vous pouvez appuyer sur la touche Droite et sélectionner «Options» > «Rejeter» pour refuser ce deuxième appel.

pendant l'appel

remplacer un appel

Lorsque vous êtes en conversation et qu'un deuxième appel arrive, vous pouvez appuyer sur la touche Droite et sélectionner «Options» > «Remplacer» pour prendre ce deuxième appel et mettre fin au premier.

couper le micro

Pendant un appel, vous pouvez couper temporairement le micro afin que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre conversation avec une autre personne. Pour cela, sélectionnez «Options» > «Muet» ou appuyez longuement sur la **touche «*»**.

Pour remettre le micro en marche, appuyez sur «Options» > «Activer micro» ou appuyez longuement sur la **touche «*»**.

Lorsque le micro est coupé, le logo «micro désactivé» est affiché sur l'écran.

passer un deuxième appel

Pendant un appel, vous pouvez sélectionner «Options» > «Second appel» pour composer un nouveau numéro, sélectionner une entrée dans les Contacts («Options > Contacts») ou la liste des appels («Options > Journal des appels»), ou sélectionner l'un de vos téléphones pour passer un appel interne («Options > Appel interne»).

passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous êtes en conversation et avez un deuxième appel en attente, vous pouvez sélectionner «Options» > «Basculer» pour passer d'un appel à l'autre.

passer un appel conférence à trois

Lorsque vous êtes en conversation et avez un deuxième appel en attente, vous pouvez sélectionner «Options» > «Conférence» pour réaliser un appel conférence.

OU

En mode inactif, appuyez longuement sur la **touche Verte** pour lancer l'appel conférence si un autre combiné est déjà en conversation.

transférer un appel

Lorsque vous passez un appel externe et que le deuxième appel externe est en attente, vous pouvez sélectionner «Options» > «Transférer» pour transférer l'appel externe.

Lorsque vous passez un appel externe et que le deuxième appel interne est en attente, vous pouvez appuyer sur la **touche Rouge** pour transférer l'appel.

activer le verrouillage des touches

En mode inactif, appuyez sur la **touche «#»** pendant deux secondes pour activer ou désactiver le verrouillage des touches.



services Orange

appeler et consulter la messagerie vocale



Pour vous connecter à votre messagerie vocale, utilisez la touche numérique «**1**» avec le logo «enregistrement sur bande» :

- 1 Appuyez longuement (environ 2 sec) sur la touche numérique «**1**». Relâchez la touche lorsque le message «Connexion en cours» s'affiche.
- 2 Laissez-vous guider par le menu vocal pour écouter vos messages, les supprimer ou rappeler vos contacts. Vous pouvez également enregistrer votre message d'accueil.

configurer le numéro de la messagerie

- 1 Allez dans «Orange».
- 2 Sélectionnez «Messagerie vocale» et appuyez sur  .
- 3 Utilisez le clavier numérique pour saisir ou modifier le numéro de la messagerie.
- 4 Appuyez sur  pour valider les entrées.






configurer le numéro du service vocal

- 1 Allez dans «Orange».
- 2 Sélectionnez «Service vocal» et appuyez sur  .
- 3 Utilisez le clavier numérique pour saisir ou modifier le numéro du service vocal.
- 4 Appuyez sur  pour valider les entrées.

réglage d'une alarme

Vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes distinctes sur votre téléphone. Chaque alarme peut être unique ou répétée. Lorsqu'une ou plusieurs alarmes sont activées, le logo «Alarme» est affiché en mode inactif.

activer (ou désactiver) une alarme

- 1 Sélectionnez «Service» dans le menu principal et appuyez sur  .
- 2 Sélectionnez «Alarmes» et appuyez sur  .
- 3 Utilisez la touche de navigation pour choisir une «Alarme (1-5)» et appuyez sur  ou sur la touche «Options».
- 4 Sélectionnez «Activer/Désactiver» et appuyez sur  . L'état de l'alarme s'affiche alors. Appuyez sur  pour choisir d'activer ou de désactiver l'alarme. Validez votre choix avec la touche «Enregistrer».

Les alarmes activées sont cochées dans la liste «Alarmes».

régler une alarme

définir les paramètres d'alarme





- 1 Sélectionnez «Service» dans le menu principal et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez «Alarmes» et appuyez sur .
- 3 Utilisez la touche de navigation pour choisir une «Alarme (1-5)» et appuyez sur ou sur la touche «Options».
- 4 Sélectionnez «Modifier alarmes» et appuyez sur . Utilisez ensuite la touche de navigation pour régler les paramètres suivants :
 - «Mode» : choisissez l'option «Une fois» ou «Répétée» (représentée par une flèche circulaire sur la liste des «Alarmes»).
 - «Heure» : utilisez les touches numériques pour saisir l'heure de l'alarme (HH:MM).
 - «Nom» (le nom de l'alarme).
 - «Mélodie» (en appuyant sur et sur les touches de navigation).
 - «Jours de la semaine» s'affiche uniquement si le mode «Répétée» est sélectionné. Appuyez sur pour cocher les jours de la semaine pour cette alarme. Validez en appuyant sur «Enregistrer».
 - Validez tous vos réglages en appuyant sur «Enregistrer», puis sur «Fermer» pour revenir à la liste des «Alarmes».

Pour réinitialiser tous les paramètres d'une alarme, sélectionnez «Options» et «Supprimer alarme», puis appuyez sur .





renvoi d'appel

Vous souhaitez que les appels manqués soient renvoyés vers un autre numéro, pendant une période plus ou moins longue ? Ce service téléphonique est disponible.

définir le renvoi d'appel



- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Réglages ligne» et appuyez sur  ou sur la touche «Modifier».
- 3 Sélectionnez la ligne souhaitée et appuyez sur .
- 4 Le téléphone vous invite à saisir le code PIN et à appuyer sur .
- 5 Sélectionnez «Renvoi si non réponse», «Renvoi si occupé», «Renvoi inconditionnel», «CLIR» ou «Mode appels multiples».
- 6 Appuyez sur  pour sélectionner «Activé» ou «Désactivé», puis confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

activer ou désactiver les appels intrusifs



- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Réglages ligne» et appuyez sur  ou sur la touche «Modifier».
- 3 Sélectionnez la ligne souhaitée et appuyez sur .
- 4 Le téléphone vous invite à saisir le code PIN et à appuyer sur .
- 5 Sélectionnez «Intrusion».
- 6 Appuyez sur  pour sélectionner «Activé» ou «Désactivé», puis confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

réglages audio



définir la sonnerie pour les appels externes

- 1 Utilisez la touche de navigation pour ouvrir le menu «Audio».
- 2 Sélectionnez «Réglages sonnerie» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Mélodie sonn. externe» et appuyez sur .
- 4 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une mélodie et confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

définir la sonnerie pour les appels internes



- 1 Utilisez la touche de navigation pour ouvrir le menu «Audio».
- 2 Sélectionnez «Réglages sonnerie» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Mélodie sonn. interne» et appuyez sur .
- 4 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une sonnerie et confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

définir le volume de la sonnerie pour les appels externes



- 1 Utilisez la touche de navigation pour ouvrir le menu «Audio».
- 2 Sélectionnez «Réglages sonnerie» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Volume sonnerie externe» et appuyez sur .
- 4 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le volume (entre 1 et 7 ou désactivé) et confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

réglages audio

définir le volume de la sonnerie pour les appels internes




- 1 Utilisez la touche de navigation pour ouvrir le menu «Audio».
- 2 Sélectionnez «Réglages sonnerie» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez «Volume sonnerie « et appuyez sur  .
- 4 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le volume (entre 1 et 7 ou désactivé) et confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

définir les sons




- 1 Allez dans «Audio».
- 2 Sélectionnez «Sons» et appuyez sur  .
- 3 Vous pouvez définir les sons suivants. Appuyez sur  pour les activer ou les désactiver.
 - «Son des touches» - Clavier
 - «Charge en cours» - La batterie doit être rechargée
 - «Nouvelle notification»
 - «Son de confirmation»
- 4 Confirmez vos réglages en appuyant sur «Enregistrer».

définir la langue

Vous pouvez choisir la langue d'affichage.

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Téléphone» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Langue» et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner la langue souhaitée, puis confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

OU

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Assistant» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Langue» et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner la langue souhaitée, puis confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

définir le pays





- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Assistant» et appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez «Pays» et appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur OK pour choisir “France”, “Espagne”, “Belgique” ou “Pologne”, puis confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

date et heure

En mode automatique, lorsque votre téléphone est connecté à la base, la date et l'heure sont réglées automatiquement.



Vous pouvez toutefois choisir un **mode manuel** pour gérer vous-même la date et l'heure.

régler le format horaire

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Date & Heure» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Format» et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez «Format de l'heure» et appuyez sur  pour choisir soit «24 heures», soit «12 heures» (mode AM/PM).
- 5 Sélectionnez «Format de la date» et appuyez sur  pour choisir soit «JJ.MM.AAAA», soit «MM.JJ.AAAA».
- 6 Validez en appuyant sur «Enregistrer».



date et heure

régler la date et l'heure

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Date & Heure» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez «Réglage Date&Heure» et appuyez sur  .
- 4 Appuyez sur OK pour choisir le mode «Auto» ou le mode «Manuel».
- 5 Si vous choisissez «Auto», vous devez appuyer sur «enregistrer» pour valider votre choix et revenir au mode inactif.
- 6 Si vous choisissez «Manuel», utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option «Entrer la date». Indiquez la date dans le format proposé.
- 7 Utilisez ensuite les touches de navigation pour sélectionner l'option «Entrez Heure». Indiquez l'heure dans le format proposé.
- 8 Validez en appuyant sur «Enregistrer».

fonctionnalités d'affichage

présentation du Menu principal sous forme d'icônes ou de liste

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Téléphone» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Affichage» et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez le «mode d'affichage».
- 5 Appuyez sur OK pour sélectionner «Icônes» ou «Liste», puis confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

définir le mode Économie d'énergie

Vous avez le choix entre trois modes d'économie d'énergie :



«**Activé**» : La luminosité reste maximale, que le téléphone soit sur son socle ou non.

«**Désactivé**» : L'écran s'éteint après 30 secondes, que le téléphone soit sur son socle ou non.

«**Atténué**» : la luminosité diminue après 30 secondes, que le téléphone soit sur son socle ou non.

En outre, lorsque le téléphone n'est pas sur son socle, l'écran s'éteint après 3 minutes.

Pour définir ce mode d'économie :

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Téléphone» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Affichage» et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez «Ecran de veille».
- 5 Appuyez sur OK pour choisir «Activé», «Atténué» ou «Désactivé» et confirmez en appuyant sur «Enregistrer».




fonctionnalités d'affichage

changer la luminosité de l'écran manuellement



Le téléphone étant ôté de son socle, en mode inactif ou dans le menu principal :

- Appuyez une fois sur la touche Rouge pour réduire la luminosité.
- Appuyez une deuxième fois pour éteindre l'écran.
- Appuyez une troisième fois pour allumer l'écran.





renommer le téléphone

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Gérer le téléphone» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez le téléphone souhaité et appuyez sur  .
- 4 Sélectionnez «Renommer le téléphone» et appuyez sur  .
- 5 Utilisez le clavier numérique pour modifier le nom et confirmez en appuyant sur «Enregistrer».




OU

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Assistant» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez «Nom du téléphone» et appuyez sur  .
- 4 Utilisez le clavier numérique pour saisir le nom et confirmez en appuyant sur «Enregistrer».

régler l'interception

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Gérer le téléphone» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez le téléphone souhaité et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez «Interception» et appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour sélectionner «Activé» ou «Désactivé», puis confirmez en appuyant sur «Enregistrer».






annuler l'association du téléphone (combiné)

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «téléphone» et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez «Dé-associer le téléphone» et appuyez sur .
- 4 Saisissez le code PIN et appuyez sur .
- 5 La liste des téléphones associés s'affiche. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez dé-associer. (Le nom du téléphone local actuellement utilisé est suivi de deux astérisques. Par exemple : DECT1**)
- 6 L'écran affiche «Dé-associer ?». Confirmez en appuyant sur «Oui».



La dé-association n'est possible qu'à partir d'un autre téléphone.




changer le code PIN

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Téléphone» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez «Changer code PIN» et appuyez sur  .
- 4 Saisissez l'ancien code PIN (par défaut, «0 0 0 0») et appuyez sur  .
- 5 Saisissez le nouveau code PIN et appuyez sur  .
- 6 Répétez le nouveau code PIN et appuyez sur  .

rétablir les réglages par défaut




téléphone

Si vous rétablissez les réglages par défaut du téléphone, les réglages personnalisés seront annulés mais vos contacts seront conservés. (Supprimer les contacts : page 18)

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Téléphone» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez «Réinitialiser téléphone» et appuyez sur  .
- 4 Saisissez le code PIN actuel (par défaut, «0 0 0 0») et appuyez sur  .
- 5 L'écran affiche «Réinitialiser le téléphone ?», confirmez en appuyant sur «Oui». Les réglages par défaut du téléphone sont rétablis.

base



Vous pouvez rétablir l'état initial de la base. Tous les réglages et toutes les données enregistrés seront alors effacés.

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Base» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez «Réinitialiser base» et appuyez sur  .
- 4 Saisissez le code PIN actuel et appuyez sur  .
- 5 L'écran affiche «Réinitialiser la base ?», confirmez en appuyant sur «Oui». Les réglages par défaut de la base sont rétablis.

afficher le firmware



téléphone

Vous pouvez afficher la version du firmware (logiciel d'exploitation) de votre téléphone. Cette information peut être importante pour le service client.

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Téléphone» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez «Firmware» et appuyez sur  .

base

Vous pouvez afficher la version du firmware (logiciel d'exploitation) de votre base.

- 1 Allez dans «Réglages».
- 2 Sélectionnez «Base» et appuyez sur  .
- 3 Sélectionnez «Firmware» et appuyez sur  .